

Internet: www.kljucavnica.net

F) Garancijski pogoji

1. Garancijski rok je 2 leti od dneva nakupa. Pogoj je ustrezen račun.
2. Garancija ne zajema posege v primeru:
 - fizične ali električne okvare, kot posledica: napačne uporabe, udarca, ognja, vode, električnega sunka-strele oziroma višje sile,
 - nestrokovnega in nepooblaščenega posega v proizvod,
 - če serijska številka na nalepki ni čitljiva ali pa je nalepka poškodovana,
 - škode zaradi neustreznega transporta.
3. Garancija ne velja za naslednje posege:
 - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
 - katerakoli prilagoditev ali sprememba proizvoda, ter nestrokovna priključitev,
 - priključitev električnega prijemnika-ključavnice (**EP-K**), ki ni izdelan za delovno napetost med 8 V in 12 V, ter ima delovni tok med 0.4 A in 1.0 A oziroma 1.5 A pri impulzni izvedbi.
4. Priporočene **EP-K** - električni prijemniki-ključavnice:
NUOVA-FEB, O&C, KVF, JIS, effeff.

G) Popravila v garancijskem roku

Datum prevzema	Datum popravila	Opis popravila	Podpis in žig

Zadnja revizija navodil: september 2008

Informacije: (g.Puri)

gsm: +386 (0) 40 832 179
www.kljucavnica.net

tel. : +386 (0) 7 3025 464
fax: +386 (0) 7 3025 464

Servis:

HST - INVEST d.o.o., Trg 31, 8216 Mirna peč

Navodila za elektronsko ključavnico C-Lock 3000 +

Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje in nakup elektronske ključavnice. Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na vašega prodajalca, na internetni naslov ali na vašega monterja.

Z montažo elektronske ključavnice **C-Lock 3000 +** je Vaš dom bolj varen. Vedno kadar so vrata zaprta, so tudi zaklenjena (potrebno je dokupiti okovje z bunko, vzvodno ključavnico in **EP-K**). Vrata se odklepajo s 4 do 8 mestno številčno kombinacijo ali s ključem. Dodatno jih lahko zaklenemo še z zapahom oziroma z uporabo ključa. Vrata so torej lahko zaklenjena samo s številko ali pa s številko in ključem hkrati.

Montaža je možna na vsaka vrata. Z elektronsko ključavnico lahko odklepamo samo ena ali pa dvojne vrat. Na voljo je več modelov. Lahko se odločite za 1, 8, 40 ali 100 kombinacij-šifer za odklepanje posameznih vrat.

Na voljo je tudi mrežna verzija elektronskih ključavnic **C-Lock 3000 + Net**, ki je primerna za odklepanje in nadzor do 15, 30 ali 60 pisarn ali do 15, 30 ali 60 apartmajev.

A) Delovanje

Po vnosu pravilne 4 do 8 mestne kombinacije in pritisku na # se vrata čez 0,5 sekunde odklenejo za čas 1 sekunde. Če se pri vnosu kombinacije zmotimo (odtipkamo napačno kombinacijo) lahko še dvakrat ponovimo vnos. Po tretjem napačnem vnosu se ključavnica izključi za 60 s. Šele po času 60 s je možen ponoven vnos.

Vrata odklenemo tako, da vtipkamo pravilno kombinacijo-šifro in pritisnemo # .

Vsakemu pravilnemu vnosu sledita dva piska. Vsakemu nepravilnemu vnosu napaki sledi več kratkih piskov. Ko se piski končajo začnemo vse od začetka. V primeru izpada omrežne napetosti (230 V) deluje ključavnica in odklepanje vrat na 9 V bateriji. To velja le za modele z baterijsko podporo (oznake: S, 2S). Če je bateriji potrebno zamenjati, nas ključavnica na to pravočasno opozori. Tedaj sveti rdeča lučka (led dioda) na ohišju, tudi potem, ko smo odklenili vrata s pravilno kombinacijo-šifro.

Internet: www.kljucavnica.net

B) Nastavitve za model C-Lock 3000 + (40 ali 100 kombinacij-šifer)

Začetna kombinacija-šifra je **00000000**, zakasnitev vklopa vrat 0 s, trajanje vklopa vrat pa 1 s. **Na te nastavitve se vrnemo**, če pritisnemo tipko z **zvezdico (*)** in zatem za minimalno **5 sekund sklenemo kontakta RESET na ploščici**. Za to lahko uporabimo kovanec ali majhen ploščat izvijač. **Kontakta RESET na ploščici sklenemo tudi v primeru, ko smo pozabili šifro.**

1. Prva sprememba upravnikove kombinacije-šifre pod zap. št. 00

Črka PP pomeni, da počakamo 2 piska. Dva piska sta znak, da je ključavnica sprejela natipkano.

Želimo nastaviti kombinacijo-šifro. Ta je lahko 1 do 8 mestna. V našem primeru smo za razlago izbrali kombinacijo-šifro 220 550 77.

Vtipkamo naslednje: * 00 PP 00000000# PP 22055077 #

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov. Ponovimo vse še enkrat.

Opomba: Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **2 2 0 5 5 0 7 7** in pritisnemo #

2. Sprememba uporabniške kombinacije-šifre pod zap. št. 01

Črka PP pomeni, da počakamo 2 piska. Dva piska sta znak, da je ključavnica sprejela natipkano.

Želimo nastaviti novo kombinacijo-šifro. Ta je lahko 1 do 8 mestna. V našem primeru smo za razlago izbrali kombinacijo-šifro 400 300.

Vtipkamo naslednje: * 01 PP 22055077# PP 400300#

(220 550 77 je upravnikova kombinacija-šifra.)

Če je bila zamenjava kombinacije-šifre uspešna, zaslišimo dva piska.

Če zamenjava kombinacije-šifre ni bila uspešna, zaslišimo več kratkih piskov.

Ponovimo vse še enkrat.

Opomba: Vrata odklenemo tako, da odtipkamo: **4 0 0 3 0 0** in pritisnemo #

3. Postopek nastavitve za vse izvedbe

a) Sprememba kombinacije-šifre od zap. št. 1 (01, 01) do zap. št.8 (40, 97)

1. Pritisnemo * in vtipkamo zeleno zaporedno številko

2. počakamo 2 piska

3. Vtipkamo upravnikovo kombinacijo-šifro in pritisnemo #

4. počakamo 2 piska

5. Vtipkamo uporabniško kombinacijo-šifro in pritisnemo #

(2 piska za pravi vnos, več piskov za napačen)

b) Sprememba trajanja vklopa vrat

* 9 (52, 99) PP kombinacija-šifra pod zap. št. 00 # PP število med 0 in 9 (0 in 9 sec) #

Uporabniško kombinacijo-šifro izbrišemo tako, da vnesemo vrednost 0000.

C) Tehnični podatki: Delovna napetost 12 V DC, Napajanje 230 V AC - 8 VA, Tok v pripravljenosti - stand by 3 mA, Ob izpadu omrežne napetosti deluje na dve 9 V bateriji. Minimalno 90 ur oziroma 1000 odklepanj, Opozorilo za menjavo baterij, 1 do 8 mestna nastavljiva kombinacija-šifra, Po tretjem napačnem vnosu blokada za 60 s.

Izhodni kontakti za:

a) Relejni enopolni preklop 2 A / 24 V DC, 1 A / 125 V AC,

b) EP-K (električni prijemnik – ključavnico, delovne napetosti 6 do 12 V).

Dimenzije: tipkovnica Klasik (86 x 115 x 15) mm, ohišje (90 x 130 x 60) mm.

D) Označevanje posameznih modelov:

S+ - ena stanovanjska ali ena garažna vrata, od 1 do 8, 40 ali do 100 šifer, baterijska podpora ob izpadu omrežne napetosti 230V.

2S+ - dvoje stanovanjskih ali dvoje garažnih vrat ali ena stanovanjska in ena garažna vrata, od 1 do 8, 40 ali do 100 šifer, baterijska podpora ob izpadu omrežne napetosti 230V.

E) POZOR! Nikoli ne smemo tipkati kombinacijo na tipkovnici tedaj, ko je vključeno-deluje odklepanje vrat na domofonu.

Lahko nastane okvara, ker sta napravi (C-Lock 3000 + in domofon) vezani paralelno na **EP-K** (električni prijemnik - ključavnico), ki je na vratih.

Datum izdelave in žig:

Datum prodaje in žig:
